



Technisches Datenblatt

Egardia Bedienteil

(Für GATE -02/GATE-03)

Mit dem kabellosen Bedienteil bedienen Sie die Alarmanlage an einem erreichbaren Ort in Ihrem Haus mittels Ihrer eigenen persönlichen Geheimzahl. Das Bedienteil verfügt auch über eine Paniktaste mit der im Notfall ein Panikalarm ausgelöst werden kann.

Gratis Basisdienst: Alle angemeldeten Sirenen werden ausgelöst, der Nutzer wird per Push-Nachricht alarmiert

Sicherheitsdienst: Alle angemeldeten Sirenen werden ausgelöst, alle angemeldeten Kontaktpersonen werden sofort per Anruf, SMS und E-Mail alarmiert.

Videosicherheitsdienst: Alle angemeldeten Kontaktpersonen erhalten automatisch eine Videoaufzeichnung zum Alarm.

Lieferumfang

- 1 Bedienteil
- Batterie

Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Bedienteil (KEYP-31)
Montage Möglichkeiten	Klebestreifen oder Schrauben
Wasserdicht	Teilweise (Schutzart IP 44)
Tastenbeleuchtung	√
Paniktaste	√
Batteriewechsel möglich	√
Batterietyp	1x CR2450 3,0 V (enthalten) ; Lithium (empfohlen)
Batterielebensdauer	2 - 4 Jahre bei normaler Nutzung
Lokale Warnung bei nachlassender Batterien	Ja, mittels LED Signale
Funkfrequenz	868 MHz RF
Funkverschlüsselung	√
Kommunikation mit Rolling Codes	√
Funkreichweite	Bis zu 200 Meter im offenem Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann mit der Egardia Funkerweiterung erhöht werden.
Abmessungen (L x B x H) in Millimeter	104 X 72 X 12
Gewicht in Gramm	76
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
EAN-Code	8718347930363

Das Bedienteil Typ KEYP-31 versendet die Befehle an die Alarmzentrale mit Rolling-Code-Kommunikation. Das Bedienteil ist nicht kompatibel zum GATE-01.