

Technisches Datenblatt

Egardia Alarmanlagen-Einsteigerpaket

Einsteigerpaket, mit dem Sie Ihr Haus schnell und einfach gegen Einbruch sichern. Sie können dieses Alarmanlagen-Einsteigerpaket einfach auf bis zu 160 kabellose Zubehörteile erweitern.

Bei der Registrierung der Egardia Alarmanlage kann zwischen dem gratis Basisdienst und dem Egardia Sicherheitsdienst (8,95 €/monatlich) gewählt werden. Der Sicherheitsdienst kann in beiden Fällen 1 Monat gratis getestet werden.

Lieferumfang

- 1 Hauszentrale
- 2 haustierfreundliche Bewegungsmelder
- 1 Öffnungsmelder
- 1 Bedienteil mit Panikfunktion
- 1 Fernbedienung mit Panikfunktion
- 4 Tür- und Fensteraufkleber
- Gesamtes Montagezubehör
- Batterien
- Anleitung
- Ethernetkabel
- Netzteil



Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Alarmanlage (ALARM-03) Hauszentrale (GATE-03)
Notstromversorgung	Bis zu 8 Stunden
Lautstärkepegel integrierte Sirene (in dB)	104
Maximale Kapazität	160 Melder (inklusive der 5 Zubehörteile im Einsteigerpaket und 16 Pfiffigen Steckern) sowie 4 Kameras
Anzahl Modi	3 (Alarm aktiv, teilweise aktiv, inaktiv)
Anzeige	Status-LEDs
Ereignisspeicher	Unbegrenzt für Sicherheitsdienst; keiner für Basisdienst
Integrierter Sirene	Ja, Deaktivierung ist jedoch möglich
Fernwartung	Ja, mit Egardia Sicherheitsdienst
Onlineprogrammierung	✓
Onlinebedienung	✓
Bedienung über Funkbedienteil	✓
Bedienung über iOS- / Android-App	✓
Bedienung per SMS	✓

Bedienung über Funkfernbedienung	√
Sprachen	Deutsch, Französisch, Englisch, Niederländisch
Sabotageschutz	Ja, mit Egardia Sicherheitsdienst (Erkennung Fremd störung und Verbindungskontrolle der Melder); nein, mit Basisdienst
Überwachung Internetverbindung	Ja, mit Sicherheitsdienst; nein, mit Basisdienst
Spannungsüberwachung	Ja, mit Sicherheitsdienst; nein, mit Basisdienst
Batterieüberprüfung und –wechselempfehlung	Ja, mit Sicherheitsdienst; nein, mit Basisdienst
Funkfrequenz	868 MHz RF
Funkreichweite senden/empfangen 868 MHz	Bis zu 200 Meter im offenen Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann mit der Egardia Funkerweiterung erhöht werden
Funkverschlüsselung	√
Rolling-Code-Unterstützung	√
Unterstützte Browser	Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Edge
Smartphone-App	Ja, für Apple iOS und Google Android
Netzwerkanschluss	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Zugriffsschutz	Benutzername, Passwort (mittels Verschlüsselung)
Spannungsversorgung	100-240V~ 50/60Hz
Notstromversorgung	√
Zulässige Umgebungstemperatur	-10° C bis +45° C, max. 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Abmessungen (L x B x H) der Alarmzentrale in Millimeter	166 X 110 X 46
Gewicht der Alarmzentrale in Gramm	351
EAN-Code	8718347930318