

# Twinguard Systemintegration

## Twinguard Rauchmelder mit Luftgütesensor



### Hauptanwendungsnutzen:

- Höchster Brandschutz dank professioneller Dual Ray Technologie zur Rauchererkennung
- Misst konstant die Luftqualität und relative Luftfeuchtigkeit zur Unterstützung eines gesünderen Lebens. Sendet Push-Nachricht beim Verlassen des Optimalbereichs
- Integriert in das Bosch Smart Home System für mehr Sicherheit im Brandfall und bei Einbruch

### Technische Daten

Batterie	6 x 1,5 V AA Alkaline Batterien (auswechselbar)
Batterielebensdauer	2 Jahre (typisch)
Funkfrequenz	2,4 GHz ISM-Band Funk-Freifeldreichweite $\geq 100$ m
Sendeleistung	8 dBm Schutzklasse IP 30
Umgebungstemperatur	5 °C ... 30 °C Luftfeuchtigkeit 85 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-5 °C ... +30 °C
Anzahl Funkverbindungen an einen Smart Home Controller	max. 40

**Lieferumfang:** 1 Twinguard Rauchwarnmelder, 6 im Melder vorinstallierte Alkaline Batterien (Typ AA), 1 Installationsplatte für die Deckenmontage, 2 Schrauben und Dübel für die Deckenmontage, 1 Installationsanleitung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Bosch Smart Home Twinguard	8750001213	4062321091019